



Настройка компоненты

Следует вернуться в закладку “Поддержка оборудования” и перейти в раздел “Подключаемое оборудование”:

Поддержка оборудования x

← → Поддержка оборудования

Настройка устройств ввода данных, ККТ с передачей данных и иного

✓ Рабочие места

[Рабочие места пользователей](#)

☐ Используется удаленное подключение к компьютеру (RDP)

[Настройки РМК](#)

Настройки рабочего места кассира.

✓ Подключаемое оборудование

[Подключаемое оборудование](#)

Настройка сканеров штрихкодов, считывателей магнитных карт, онлайн касс и иного оборудования.

Подключить новое

Тип оборудования: ККТ с передачей данных

☆ Экземпляр подключаемого оборудования (создание) *



Основное

[Сообщение в техническую поддержку](#)

Записать и закрыть



Параметры подключения

Операции с оборудованием

[Перейти к инструкциям по работе с торговым оборудованием](#)

☒ Устройство используется

Тип подключения:	Локальное подключение
Тип оборудования:	ККТ с передачей данных
Драйвер оборудования:	
Организация:	
Наименование:	
Рабочее место:	<Пользователь> (DESKTOP-NUN2IT5)
Серийный номер:	

Драйвер оборудования:

Необходимо выбрать **Штрих-М: ККТ (Торговый Баланс) с передачей данных в ОФД 4.4 (ФФД 1.2)**

устройства: <ВСЕ>

данных в ОФД 4.4 (ФФД 1.2)

Mitsu:ККТ с передачей данных в ОФД (ФФД 1.2) УСН НДС
MSTAR:ККТ с передачей данных в ОФД (54-ФЗ)
RightScan:ККТ с передачей данных в ОФД (54-ФЗ)
WNJI:ККТ с передачей данных в ОФД (54-ФЗ)
АЗУР:ККТ с передачей данных в ОФД (ФФД 1.2)
АТОЛ:ККТ с передачей данных в ОФД 10.x (ФФД 1.2) УСН НДС
Версия-Т:ККТ с передачей данных в ОФД (54-ФЗ)
Дримкас:ККТ с передачей данных в ОФД (ФФД 1.2) УСН НДС
Инитпро:ККТ с передачей данных в ОФД (ФФД 1.2) УСН НДС
Инкотекс:ККТ с передачей данных в ОФД (ФФД 1.2) УСН НДС
ИСКРА:ККТ с передачей данных в ОФД (ФФД 1.2)
ККС:ККТ с передачей данных в ОФД (ФФД 1.2) УСН НДС
НЕВА:ККТ с передачей данных в ОФД (ФФД 1.2) УСН НДС
ПОСЦЕНТР:ККТ с передачей данных в ОФД (ФФД 1.2) NG УСН НДС
ПОСЦЕНТР:ККТ с передачей данных в ОФД (ФФД 1.2) УСН НДС
РР-Электро:ККТ с передачей данных в ОФД (ФФД 1.2) УСН НДС
Штрих-М: ККТ (Торговый баланс) с передачей данных в ОФД 4.4 (ФФД 1.2)
Эвотор:ККТ с передачей данных в ОФД (ФФД 1.2) УСН НДС

☆ Экземпляр подключаемого оборудования (создание) *

Основное

[Сообщение в техническую поддержку](#)

Записать и закрыть

[Перейти к инструкциям по работе с торговым оборудованием](#)

☒ Устройство используется

Тип подключения:	
Тип оборудования:	
Драйвер оборудования:	
Организация:	
Наименование:	
Рабочее место:	<Пользователь> (DESKTOP-NUN2IT5)
Серийный номер:	

Укажите организацию, наименование рабочего места, запишите и закройте окно настроек и перейдите к настройкам параметров подключения:



Для использования устройства необходимо настроить параметры подключения.
Перейти к настройке параметров подключения?

Да Нет

Оборудование: 'Штрих-М: ККТ (Торговый баланс) с передачей д... : □ ×

Записать и закрыть

Тест подключения

Функции ▾

Информация

Драйвер: Установлен

Версия: 5.25.0.2049

Наименование: Штрих-М: Драйвер ККТ с передачей данных в ОФД 4.4 (ФФД 1.2)

Описание: Штрих-М: Драйвер ККТ с передачей данных в ОФД 4.4 (ФФД 1.2)

Основная поставка

Установлена основная поставка драйвера. Версия 5.25.0.2049.

Параметры связи

Параметры устройства

Формат чека

Orange Data

Kg ККТ

Параметры связи

Тип подключения: Локально ▾

Тип протокола: Стандартный ▾

Порт: COM3 ▾

Скорость: 115200 ▾

Таймаут: 10 000

Имя компьютера:

IP адрес: 192.168.137.111

TCP порт: 7 778